

# Growatt ShineWiFi-X

- Installation facile et sans câble
- Port de communication USB
- Stockage intégré, données d'un mois
- Surveillance et maintenance en ligne



P O W E R  
- I N G  
T O M O -  
R R O W

**Growatt**  
powering tomorrow

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

## Paramètres sans fil

Norme sans fil	802.11 b/g/n
Gamme de fréquences(Mode batterie)	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Puissance de transmission	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilité du récepteur	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm

## Paramètres matériels

Interface de données	USB
Tension de fonctionnement	5V(+/-5%)
Consommation de puissance max. @ Transmettre	1.2W
Afficher	LED

## Paramètres d'application

Serveurs pris en charge	ShineServer
Communication de l'onduleur	USB (Modbus RTU protocol)
Communication avec le serveur	TCP (Modbus TCP protocol)
Internet de soutien	2.4G WIFI
Max. portée de communication	50m
Configurer le type	APP configure
Intervalle de transfert de données	5 Minutes
URL du serveur par défaut	server.growatt.com

## General data

Dimensions(W / H / D)	135/79/29mm
Poids	60g
Plage de température d'utilisation	-20°C ~ +65 °C

CE